

# HOME&GO – Mobiles Hausnotrufsystem mit GPS-Ortung



Das HOME&GO ist ein intelligentes Pflegesystem, das ein Hausnotrufsystem mit einem 4G /LTE Mobilem Ortungsgerät kombiniert, das über typische Notfallsysteme hinausgeht. Heim-Überwachung, Telecare-Funktionen und GPS-Ortung werden in einem Gerät vereint und somit kann den Nutzer/-innen zu Hause, auf dem Grundstück oder unterwegs Schutz geboten werden.

Die HOME&GO Base bietet eine verbesserte Sprachqualität und eine erweiterte Reichweite. Die leicht zugängliche Hilfetaste mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen. Die Zwei-Wege-Freisprechfunktion ermöglicht es dem Personal der Notleitstelle zuzuhören und mit dem/den Nutzer/-innen zu sprechen. Dabei können 10 verschiedene Lautstärkeinstellungen ausgewählt werden. Außerdem können bis zu fünf Notfalltaster angeschlossen werden, so dass die Nutzer/-innen auch dann einen Alarm auslösen können, wenn sie sich nicht in der Nähe der Basisstation befinden.

Die HOME&GO Base wird mit dem HOME&GO Mobilteil kombiniert, um den Nutzer/innen auch dann Sicherheit zu bieten, wenn sie sich im Freien aufhalten. Das leichte und tragbare HOME&GO Mobilteil verfügt über erhöhte Führungstasten für einen einfachen Zugang zu einer offenen Zwei-Wege-Sprachkommunikation. Der HOME&GO nutzt die A-GPS-Technologie und bietet sowohl Multisatelliten-Ortung als auch eine Sprech-Funktion, um die Bereitstellung von Hilfe im Notfall zu beschleunigen. Die Positionsdaten können von autorisierten Freunden oder Verwandten über den Webbrowser oder die Smartphone App abgerufen werden, was für eine erhöhte Sicherheit sorgt.

## Eigenschaften

- » Smartes Hausnotrufsystem für zuhause und unterwegs
- » Integriertes hochempfindliches Mikrofon und leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- » Sprachaufforderung
- » Zwei-Wege-Kommunikation mit Freisprechfunktion
- » 10 wählbare Lautstärkeinstellungen
- » Dreifarbige LED-Statusanzeige
- » Große Alarmtaste mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- » Ferngesteuerte und lokale Programmierung
- » Automatischer Check-In-Bericht und Überwachungssignale

## Spezifikationen

	HOME&GO Base
<b>Frequenz</b>	869 MHz (andere Frequenzen auf Anfrage)
<b>Stromversorgung</b>	9V, 1A Adapter
<b>Backup-Batterie</b>	1100 mAh, Ni-Mh wiederaufladbarer Akkusatz x1
<b>Batterielaufzeit</b>	30 Stunden*
<b>Lautsprecher</b>	3W
<b>Mikrofon</b>	Integriert
<b>Lautstärke</b>	10 Lautstärkeeinstellungen
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +45°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	Bis 85% nicht kondensierend
<b>Abmessungen</b>	162,5 x 165 x 62 mm

	HOME&GO Mobilteil
<b>Frequenz</b>	869 MHz (andere Frequenzen auf Anfrage)
<b>Stromversorgung</b>	3.7V, 800 mAh Lithium wiederaufladbarer Akkusatz x1
<b>Batterielaufzeit</b>	48 Stunden*
<b>Lautsprecher</b>	3W
<b>SIM-Karte</b>	Unterstützt 1.8V und 3V Mikro SIM-Karten
<b>Wasserbeständigkeit</b>	IPX4
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +45°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	Bis 85% nicht kondensierend
<b>Abmessungen</b>	41,5 x 23,3 x 71,2 mm